



VISTA

Vista M1 - das Pult für die Tasche

Das Vista M1 ist ein extrem kompaktes und kostengünstiges Vista Remotepult zur Verwendung mit einem PC oder Mac (Intel basiert). Der Anschluss erfolgt einfach über ein USB-Kabel. 5 Playback Sets mit Fader, Flashbutton, Go- und Select-Taste können im Split Modus bis zu 15 Clips gleichzeitig steuern. Die Page UP/Down Tasten, der Grandmaster, der DBO und die 4 Modifier Knöpfe vervollständigen die Ausstattung. Weiterhin verfügt das Pult über 2 DMX-Ausgänge über 5 pol. XLR (Dongle erforderlich). 1x USB2.0 Typ B, 250x284x59mm, 6kg.

Artikelnummer	Bezeichnung
707-3090-1200	Jands Vista M1 Remotepult
707-3090-1900	Jands Vista 128 Kanal Dongle
707-3090-1910	Jands Vista 256 Kanal Dongle
707-3090-1920	Jands Vista 512 Kanal Dongle
707-3090-1930	Jands Vista 1024 Kanal Dongle
707-3090-1940	Jands Vista 2048 Kanal Dongle
707-3090-1950	Jands Vista Unlimited Kanal Dongle



FPX Dimmer 12x10A, 19"

12 Dimmerkanäle mit je 2,3kW (10A), Ansteuerung über DMX-512 (5 pol XLR In und Out), schaltbarer Abschlusswiderstand, "Soft turn-on" Charakteristik, versenkte Sicherungsautomaten, 3x LED für Phasenkontrolle, 1x LED für "DMX-In", 1x LED für "Fault", Display (3x 7 Segment) für Anzeige der Startadresse (änderbar in 12er Schritten), Mikroprozessor gesteuert, Test- und Chaser Funktion, temperaturgesteuerter Lüfter, >100µs Anstiegszeit, ein- oder dreiphasiger Betrieb, Ausgang über 2x 16 pol. Harting auf der Rückseite, 3 HE, 483x400x132mm (BxTxH), 18 kg

Artikelnummer	Bezeichnung
707-3520-1010	Jands FPX Dimmer 12 x 2,3kW, 19", 2x Harting 16 pol. Ausgang